

HDC-HVA3

HDMI/MHL から VGA へのダウンコンバータ



概要

HDC-HVA3 ダウンコンバータは、HDMI1.3 またはモバイル MHL 信号を VGA と 3.5mm ピンジャックアナログオーディオに変換出力する小型のダウンコンバータです。VGA 出力は、表示解像度リストから選択して設定でき、例えば横長の HDMI ビデオを 800x600 や 1024x768 などの 4 : 3 信号に変換してプロジェクタなどに投影できます。

特徴

- HDMI1.3、DVI 1.0、MHL 2.0 準拠信号を VGA へ変換出力する
- VGA 出力解像度は、OSD から選択可能
- HDMI/MHL 入力信号は、480i/480p@60Hz, 576i/576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/1080p@50/60Hz
- VGA 出力信号は、800x600、1024x768、1360x768、1440x900、1280x1024、1680x1050、1600x1200、1920x1080@60Hz、1920x1200@60Hz から選択可能
- 3.5mm アナログオーディオ出力
- プラグ&プレイな設置
- AC 電源アダプタからの電源供給
- 無償保証期間は、1年間



HDC-HVA3 入力側



HDC-HVA3 出力側

出力解像度リスト

800 × 600
1024 × 768
1360 × 768
1440 × 900
1280 × 1024
1680 × 1050
1600 × 1200
1920 × 1080
1920 × 1200

主仕様

HDC-HVA3 HDMI/MHL から VGA ダウンコンバータ		
入力信号	HDMI 1.3、DVI 1.0、MHL2.0 準拠	
入力ビデオ解像度	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz	
VGA 出力ビデオ	800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz	
オーディオ出力	アナログステレオオーディオ	
コネクタ	HDMI 入力	HDMI メス タイプ A
	オーディオ出力	3.5mm ピンジャック x 1
	VGA 出力	DB15F
	5V 電源	DC 5V 電源アダプタ入力ピン
押しボタンスイッチ	MENU:出力解像度のリスト表示、選択用 ENTER:選択した解像度の確定用	
LED	電源 LED(赤)	
ESD 保護	±8KV(エアークギャップ放電)、±4KV(接点放電)	
電源アダプタ	AC100～240V 50/60Hz 0.26A 5V 2A 12W max	
消費電力	3 W max.	
サイズ (W x D x H)	92 x 84 x 28 mm (突起物含まず)	
質量	174 g	
動作温度	0°C～40 °C	
保存温度	-20°C～60 °C	
相対湿度	20～90 % (結露無し)	
無償保証期間	1 年間	

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

HDC-HVA3	HDMI/MHL から VGA へのダウンコンバータ (電源アダプタを含む)
HDC-HVA4	HDMI から VGA へのダウンコンバータ (USB 電源用ケーブルを含む)
HDC-VAH3	VGA から HDMI へのアップコンバータ (電源アダプタを含む)
HDC-VAH1	VGA から 720p または 1080p HDMI へのアップコンバータ (電源アダプタを含む)
HDC-HHSC	4K2K HDMI から HDMI+デジタル Audio+アナログ Audio への変換 (電源アダプタを含む)

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-3

日宝茅場町ビル 3F

電話 : (03)5645-3040 Mail : sales@peercom.jp

販売代理店