

## B002-DUA4

### 4ポート DVI/USB+Audio セキュア KVM スイッチ



#### 概要

TrippLite 社の B002-DUA4 KVM スイッチは、NIAP 認証 (EAL 2+) の 4 ポートのオーディオ付き DVI/USB セキュア KVM スイッチです。1 台の KVM コンソールから 4 台のコンピュータを安全に BIOS レベルで制御できます。

#### 特徴

- NIAP (National Information Assurance Partnership) 規定の EAL2+セキュリティ規格準拠
- 高セキュリティが必要な環境での DVI/USB の 4 ポート KVM スイッチとして最適
- Windows, Linux, Mac, Sun OS をサポート
- セキュリティレベルが異なるコンピュータ間を安全にスイッチできる
- 分離されたチャンネル：各ポートは分離されており、接続されているコンピュータ間でデータ転送ができない
- 改竄警告ラベル：改竄警告ラベルを本 KVM スイッチの側面に張り、筐体を開くとすぐに判明する
- 侵入保護テクノロジー：侵入保護テクノロジーにより、もしコンピュータに侵入されると、KVM を使用不可にし、コンピュータは利用できなくなる。使用禁止されると、前面パネルの LED は点滅する
- 改竄防止コンポーネント：すべての内部の回路は、改竄防止のため直接半田付けされている
- ファームウェアの固定：ファームウェアは固定しており、KVM のロジック変更の試みに対して安全
- キーボードバッファの自動クリア：キーボードバッファは、データ通信後に自動的にクリアされて、入力情報をスイッチ内に残さない
- メモリーバッファ無し：接続されたコンピュータへのアクセスは、押しボタンスイッチだけで、メモリを使用するホットキーコマンドや OSD などでのポート切り換えは、安全のため利用できない
- DVI-I デュアルリンク信号では、2560x 1600 をサポートし、VGA ビデオでは、2048x1536 をサポート
- EDID 情報の転送をサポート
- 前面の押しボタンスイッチによりコンピュータをスイッチ
- オーディオ (マイクとスピーカ) をサポート
- CAC(Common Access Card) サポート (CAC サポートは、NIAP により有効とされていない)
- 1 年間無償保証



B002-DUA4 前面と背面

## 仕様

接続サーバ数	4 台
サーバ切換え	前面パネルの押しボタンスイッチ
サポート O/S	Windows, Linux, MAC OS, SUN OS と互換
ビデオ	DVI-I : 2560 x 1600 @60Hz max, VGA : 2048 x 1536 @60 Hz
USB	USB 1.1
コンソール 接続コネクタ	KB&マウス: USB タイプ A x2
	ビデオ: DVI-I メス x 1
	オーディオ: 3.5mm ピンジャック x 2
サーバ間 接続コネクタ	KB & マウス: USB タイプ B メス x 4
	ビデオ: DVI-I メス x 4
	オーディオ: (スピーカ&マイク用: 3.5mm ピンジャック x2) x 4
入力電源	100~240VAC 0.5A 50/60Hz
消費電力	5.1W @ 120V
サイズ(mm)	44(H) x 336 (W) x 152 (D)
質量	1.7 Kg
動作温度	0°C~40°C
保存温度	-20°C~+60°C
相対湿度	~80% (結露なし)
認証	UL, cUL, FCC, CE, RoHS, NIAP EAL2+, TAA
無償保証期間	1 年間

## 発注型番

B002-DUA4	4ポートセキュア KVM スイッチ
B002-DUA2	2ポートセキュア KVM スイッチ

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話: (03) 5645-3040 FAX: (03) 3664-2015

E-mail: [sales@peercom.jp](mailto:sales@peercom.jp) http: //www.peercom.jp

販売代理店