

HDC-HVA4

HDMI から VGA へのダウンコンバータ



概要

HDC-HVA4 コンバータは、HDMI1.3 信号を VGA と 3.5mm ピンジャックアナログオーディオと SPDIF デジタルオーディオへ同時に変換出力する小型のダウンコンバータです。

特徴

- HDMI1.3 信号から VGA ビデオとアナログおよび SPDIF デジタルオーディオへ変換し、同時出力
- マニュアル調整は不要で、自動検出
- 最高解像度 1920x1080@60Hz のビデオをサポート
- 24/30 ビットカラー深度をサポート
- HDMI 1.3 と HDCP 1.3 準拠
- DDC をサポート
- 3.5mm アナログオーディオと Toslink デジタルオーディオの両方に出力
- DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
- HDMI ポート、USB ポート（ケーブル付属）または AC 電源アダプタ(オプション)からの電源供給
- 無償保証期間は、1年間



HDC-HVA4 入力側



HDC-HVA4 出力側

主仕様

		HDC-HVA4 HDMI/VGA ダウンコンバータ
ビデオ解像度		800x600@60/75Hz, 1024x768@60/70/75/85Hz, 1280x720@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x960@60Hz, 1280x1024@60/75Hz, 1360x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz など
オーディオ出力		アナログステレオオーディオと SPDIF デジタルオーディオ
HDMI		HDMI 1.3 準拠
HDCP		HDCP 1.3 準拠
コネクタ	HDMI 入力	HDMI メス タイプ A
	オーディオ出力	アナログオーディオ : 3.5mm ピンジャック x 1
		SPDIF デジタルオーディオ : TOSLINK
	VGA 出力	DB15F
5V 電源		DC 5V 電源アダプタ入力ピン
LED		電源 LED(赤)
供給電源		USB ポートから 5V 600mA max.
電源アダプタ (オプション)		AC100~240V 50/60Hz 0.2A 5V 1A
サイズ (W x D x H) と質量		88 x 68 x 26 mm (突起物含まず) 、 100 g
動作温度		10°C ~ 55°C
相対湿度		5 ~ 90 % (結露無し)

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

HDC-HVA4	HDMI から VGA へのダウンコンバータ (USB 電源用ケーブルを含む)
HDC-VAH3	VGA から HDMI へのアップコンバータ (電源アダプタを含む)
HDC-VAH1	VGA から 720p または 1080p HDMI へのアップコンバータ (電源アダプタを含む)
HDC-HHSC	4K2K HDMI から HDMI+デジタル Audio+アナログ Audio への変換 (電源アダプタを含む)
HDC-ALLH-HD	各種アナログビデオから HDMI へのコンバータ (電源アダプタを含む)

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-3

日宝茅場町ビル 3F

電話 : (03)5645-3040 Mail : sales@peercom.jp

販売代理店