

EM-0321

HDMI EDID エミュレータ



概要

EM-0321 は、HDMI ビデオソースに対して、様々な EDID 問題を解決する HDMI の EDID 学習機能を持つ小型のエミュレータです。

特徴

- ディスプレイの EDID を保存し、エミュレートし、HDMI ソースに対して信頼性の高い EDID データを供給する。
- HDMI 1.3/1.4/2.0 互換
- 最高 4K2K@60Hz HDMI をサポート
- 学習モードとエミュレーションモードをサポート、LED にて容易に判別可能
学習モード：ディスプレイの EDID データを読み取り、エミュレータデータとして保存
エミュレーションモード：最適な解像度のためにディスプレイの EDID をエミュレートする
- HDMI(3D, DeepColor, CEC)、HDCP をサポート
- Dolby, True HD, DTS HD Master Audio をサポート
- デフォルトの解像度は、1080p
- コンパクトな設計
- HDMI ソースデバイスから電源供給
- 無償保証期間は、1年間



HDMI Source Device



HDMI Output Display

使用方法

学習ステップ

1. 最初に EM-0321 の HDMI プラグ（オス）を PC やブルーレイなどの HDMI ビデオソースに接続する。
2. 次に EM-0321 の HDMI レセプタクル（メス）に HDMI ケーブルを接続し、HDMI ケーブルの片方のコネクタをディスプレイに出力する。
3. EM-0321 から HDMI ケーブルを外すと、青色の LED が点滅し、学習モードに入る。
4. 学習モード内で、HDMI ケーブルを EM-0321 へ 10 秒以内に再接続する。
5. 緑と青の LED 両方が同時に点灯し、EDID の学習が成功したことを示す。
6. もし HDMI ケーブルを 10 秒以内に接続しないと EDID の学習は失敗し、LED は OFF となり、EM-0321 エミュレータの EDID は、デフォルトの EDID(1080 p)になります。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-3
日宝茅場町ビル 3F

電話：(03)5645-3040 Mail：sales@peercom.jp

販売代理店